

Busch-Jaeger Univ.Taststeuergerät Universal 6550 U-101

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0840829
EAN	4011395991336
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006550A0041
Hersteller-Typ	6550 U-101
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dimmer



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Bedienungsart	
Lastart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsme	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit IR-Taste	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennleistung	0...10VA
Nennspannung	207...253V
Frequenz	50...50Hz
Steuerspannung	1...10V
Gerätebreite	70mm
Gerätehöhe	70mm
Gerätetiefe	32mm

Busch-Jaeger Univ.Taststeuergerät Universal 6550 U-101 Zusammenstellung
 Basiselement, Bedienungsart Tipptaster, Lastart EVG 1-10 V,

Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit IR-Taste, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennleistung 0 ...

10VA, Nennspannung 207 ...

253V, Frequenz 50 ...

50Hz, Steuerspannung 1 ...

10V, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 32mm, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Taststeuergerät, , Busch-Memory-Taststeuergerät 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max.

50 mA DC.

Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.

Ohne Bedienelement.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

[Busch-Jaeger Univ.Taststeuergerät Universal 6550 U-101 online kaufen](#)

