

Busch-Jaeger LED-Bedienelement ti 6730-266

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0836213
EAN	4011395093528
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6730-0-0006
Hersteller-Typ	6730-266
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramm



Technische Informationen

Befestigungsart

Busch-Jaeger LED-Bedienelement ti 6730-266 Befestigungsart Klemmbefestigung, LED-Anzeige WaveLINE Bauart: Unterputz Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.

Direkte Vorort-Bedienung zum Schalten / Dimmen eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.

4 individuelle LED-Anzeigekanäle.

Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLine Sender anlernen.

Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot.

Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.

Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.

Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.

Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.

Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx.

Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.

Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.

Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.

Für Busch-Installationsbus® EIB/KNX-Geräte 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 und Busch-Powernet® EIB/KNX-Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.

Reichweite: ca.

100 m (Freifeld).

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

[Busch-Jaeger LED-Bedienelement ti 6730-266 online kaufen](#)

