Pilz Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0714829
EAN	4046548007688
Hersteller	Pilz
Hersteller-ArtNr	827225
Hersteller-Typ	S1UM #827225
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Spannungsüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
1-Phasen-Unterspannung mögl	
3-Phasen-Unterspannung möglich	
1-Phasen-Überspannung mögli	
3-Phasen-Überspannung möglich	
1-Phasen-Fenster möglich	
3-Phasen-Fenster möglich	
Enthält Funktion Gleichspannur	
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	
Enthält Funktion Gleichspannur	
Spannungsmessbereich 1	0...500V
Spannungsart des Messbereich	
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V bei DC
Spannungsart zur Betätigung	
Min. einstellbare Ansprechverzö	0s erungszeit
Max. zulässige Ansprechverzög	0s
Min. einstellbare Rückfallverzöge	0s ungszeit
Max. zulässige Rückfallverzöge	0s
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Breite	22.5mm
Höhe	87mm
Tiefe	122mm

Pilz Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,

1-Phasen-Überspannung möglich, Spannungsmessbereich 1 0 ...

500V, Spannungsart des Messbereichs AC/DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 87mm, Tiefe 122mm, Das Spannungsüberwachungsrelais dient zur Überwachung von min.

oder max.

Spannungswerten.

Das Gerät Das S1UM überwacht das Überschreiten eines Spannungswertes.

Wenn die Messspannung den eingestellten Ansprechwert erreicht, schaltet der Hilfskontakt 11-14 um und die LED leuchtet.

Wenn die Messspannung bei automatischem Reset den Hysteresewert unterschreitet, schaltet der Hilfskontakt erneut um und die LED erlischt.

Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Bei Fehlerspeicherung ist das Gerät erst betriebsbereit, wenn ein externer Reset-Taster betätigt oder die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wurde

Pilz Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225 online

kaufen