

Siemens Indus.Sector Schütz 24DC 5,5KW/400V,1S 3RT2017-1BB41

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0781452
EAN	4011209784024
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT20171BB41
Hersteller-Typ	3RT2017-1BB41
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschutz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann 24...24V

Spannungsart zur Betätigung

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 22A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A

Bemessungsbetriebsleistung bei 5.5kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 8,5A

Bemessungsbetriebsleistung Ie 4kW

Geeignet für Reiheneinbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0

Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3

Siemens Indus.Sector Schütz 24DC 5,5KW/400V,1S 3RT2017-1BB41
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Schütze 3RT2 sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Es können maximal vier zusätzliche Hilfskontakte angebaut werden, die Ausführung der verwendeten Hilfsschalterblöcke ist beliebig.

Aus Gründen der Symmetrie muss bei der Verwendung von zwei 2-poligen, seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcken jeweils ein Block links und rechts angebaut werden.

Von den maximal am Gerät möglichen Hilfskontakten (integrierte plus anbaubare) dürfen maximal vier Öffner sein

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 24DC 5,5KW/400V,1S 3RT2017-1BB41 online](#)

[kaufen](#)

