Siemens Indus.Sector Schütz 4kW/400V 18A 2S+2Ö 3RT2516-2AP00



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0788696
EAN	4011209785724
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT25162AP00
Hersteller-Typ	3RT2516-2AP00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannung	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	8,5A
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V	4kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 4kW/400V 18A 2S+2Ö 3RT2516-2AP00 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der

Öffner als Hauptkontakte 2, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, Die Schütze sind klimafest und sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Sie eignen sich: zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren und zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

Hinweis: Einzelgerät zur Polumschaltung, nicht für Reversierbetrieb geeignet.

Die Schütze 3RT25 eignen sich nicht zum Umschalten von einer Last zwischen 2 Stromquellen

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Schütz 4kW/400V 18A 2S+2Ö 3RT2516-2AP00 online

kaufen