

## ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13

### Allgemeine Informationen

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0791783                                     |
| EAN                | 3471523110533                                 |
| Hersteller         | ABB Stotz S&J                                 |
| Hersteller-ArtNr   | 1SBL157001R1322                               |
| Hersteller-Typ     | AF12-30-22-13                                 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                       |
| Artikelklasse      | Leistungsschutz zum Schalten von Wechselstrom |



### Technische Informationen

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungssteuerspeisespann                | 100...250V          |
| Bemessungssteuerspeisespann                | 100...250V AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespann                | 100...250V          |
| Spannungsart zur Betätigung                |                     |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei | 28A                 |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei | AC-3, 400 V         |
| Bemessungsbetriebsleistung bei             | 5.5kW               |
| Geeignet für Reiheneinbau                  |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als Sch           |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        |                     |
| Anschlussart Hauptstromkreis               |                     |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        |                     |
| Anzahl der Schließer als Hauptl            |                     |

ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13  
 Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 50 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 60 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei DC 100 ...

250V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-1, 400 V 28A, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V

Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

[ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13 online kaufen](#)