Siemens Indus.Sector Schütz 230AC 7,5KW/400V,1Ö 3RT2018-2AP02



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0783338
EAN	4011209785564
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT20182AP02
Hersteller-Typ	3RT2018-2AP02
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannung	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung U	230...230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	22A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC	16A-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei	7.5kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC	11.5A-4, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung Ie	5.5kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 230AC 7,5KW/400V,1Ö 3RT2018-2AP02 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 16A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 11,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 5,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der

Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Schütze 3RT2 sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Es können maximal vier zusätzliche Hilfskontakte angebaut werden, die Ausführung der verwendeten Hilfsschalterblöcke ist beliebig.

Aus Gründen der Symmetrie muss bei der Verwendung von zwei 2-poligen, seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcken jeweils ein Block links und rechts angebaut werden.

Von den maximal am Gerät möglichen Hilfskontakten (integrierte plus anbaubare) dürfen maximal vier Öffner sein

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Schütz 230AC 7,5KW/400V,1Ö 3RT2018-2AP02 online

kaufen