# Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 500V 110-230VAC




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET6205265 |
| EAN | 4011209914568 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RM11011AA14 |
| Hersteller-Typ | 3RM1101-1AA14 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Motorstarter/Motorstarterkombination |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Art des Motorstarters | |
| Mit Kurzschlussauslöser | |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 110...230V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei | 110...230V AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespanr | 110...110V |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Bemessungsbetriebsleistung be | 0.12kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 0.5A |
| Überlastauslöser Stromeinstellu | 0.1...0.5A |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Schutzart (IP) | |

Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 500V 110-230VAC 3RM1101-1AA14 Art des Motorstarters sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ...

110V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,12kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 0,5A, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,1 ...

0,5A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die Motorstarter SIRIUS 3RM1 sind kompakte Geräte, die eine Vielzahl von Funktionen in einem Gehäuse vereinen.

Sie bestehen aus Kombinationen von Relaiskontakten und Leistungshalbleitern (Hybridtechnik) und einem elektronischen Überlastrelais zum betriebsmäßigen Schalten von Drehstrommotoren und ohmschen Verbrauchern

Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 500V 110-230VAC  online

kaufen