Busch-Jaeger LED-Dimmer mit Tastbetätigung 6526 U



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0863677
EAN	4011395196038
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006512A0322
Hersteller-Typ	6526 U
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dimmer

Technische Informationen

Zusammenstellung	
Bedienungsart	
Lastart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsme	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit Zeitschalter/Tin	
Verwendbar mit IR-Taste	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennleistung	2...100VA
Nennspannung	207...253V
Frequenz	50...60Hz
Gerätebreite	70mm
Gerätehöhe	70mm
Gerätetiefe	32mm

Busch-Jaeger LED-Dimmer mit Tastbetätigung 6526 U Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Tipptaster, Lastart universal und LED Retrofit,

Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer, Verwendbar mit IR-Taste, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche anodisiert/eloxiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennleistung 2 ...

100VA, Nennspannung 207 ...

253V, Frequenz 50 ...

60Hz, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 32mm, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, LED Dimmer mit Tastbetätigung, , Busch-Dimmer® Einsatz LED-Dimmer Tastdimmer 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).

Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.

Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.

Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.

Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.

Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).

Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-/CFL-Lasten).

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Busch-Jaeger LED-Dimmer mit Tastbetätigung 6526 U online kaufen