Eltako Funkaktor Multifunktions Stromstoßschalter FMS61NP-230V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6506885
EAN	4010312300268
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	30200330
Hersteller-Typ	FMS61NP-230V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Funkempfänger

Technische Informationen

Geeignet für Dimmer	
Geeignet für Pulsdrücker	
Geeignet für Rollladenschalter	
Geeignet für Jalousieschalter	
Geeignet für Jalousie-/Rolllader	
Geeignet für Schalter	
Im Gehäuse	
Im Röhrensockelgehäuse	
Als Modul/Platine	
Stromversorgung	
Tast-Betrieb	
Schalt-Betrieb	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Befestigungsart	
Farbe	
Transparent	
Funkfrequenz	868MHz

Eltako Funkaktor Multifunktions Stromstoßschalter FMS61NP-230V Geeignet für Pulsdrücker, Geeignet für Schalter, Im Gehäuse, Stromversorgung 230 V AC, Schalt-Betrieb, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart sonstige, Farbe blau, Funkfrequenz 868MHz, Funkaktor

Multifunktions-Stromstoßschalter 230V.

1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt.

Bidirektionaler Funk und mit Repeater-Funktion.

Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage.

45mm lang, 55mm breit, 33mm tief.

Schalt- und Steuerspannung örtlich 230V.

Dieser Funkaktor als Multifunktions-Stromstoßschalter verfügt über die modernste von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben wir mit zwei im Nulldurchgang schaltenden bistabilen Relais kombiniert.

Dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Zusätzlich zu dem Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Multifunktions-Stromstoßschalter auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen 230V-Steuertaster örtlich gesteuert werden.

In der Funktion 2xS nur der Kontakt 1.

Ab der Fertigungswoche 18/2011 mit bidirektionalem Funk und außerdem kann eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden.

Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden mit einem Funk-Telegramm bestätigt.

Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die FVS-Software und in

Universalanzeigen FUA55 eingelernt werden.

Mit dem oberen Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Funktaster zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster.

Danach wird damit die gewünschte Funktion dieses Multifunktions-Stromstoßschalters gewählt.

Die Umschaltung wird visualisiert durch LED-Aufblinken.

2xS = 2-fach-Stromstoßschalter mit je 1 Schließer.

2S = Stromstoßschalter mit 2 Schließern.

WS = Stromstoßschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner.

SS1 = Serienschalter 1 + 1 Schließer mit Schaltfolge 1.

SS2 = Serienschalter 1 + 1 Schließer mit Schaltfolge 2.

Schaltfolge SS1: 0 - Kontakt 1 - Kontakt 2 - Kontakte 1 + 2.

Schaltfolge SS2: 0 - Kontakt 1 - Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2.

Der untere Drehschalter wird nur für das Einlernen der Sender benötigt.

Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Eltako Funkaktor Multifunktions Stromstoßschalter FMS61NP-230V online

kaufen