

Busch-Jaeger LED-Anzeige WaveLINE sahara/gelb 6730-815

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0841470
EAN	4011395111192
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6730-0-0024
Hersteller-Typ	6730-815
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bedienelement intelligent



Technische Informationen

Anwendung
Geeignet für Dimmeinsatz
Geeignet für Jalousieeinsatz
Geeignet für Schalteinsatz
Mit Abdeckung
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Mit LED-Anzeige
Anzahl der Tasten
Anzahl der Betätigungspunkte

Busch-Jaeger LED-Anzeige WaveLINE sahara/gelb 6730-815 Anwendung Steuern elektrischer Verbraucher, Geeignet für Dimmeinsatz, Geeignet für Schalteinsatz, Mit Abdeckung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe gelb, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Tasten 2, Anzahl der Betätigungspunkte 2, LED-Anzeige WaveLINE Bauart: Unterputz Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.

Direkte Vorort-Bedienung zum Schalten / Dimmen eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.

4 individuelle LED-Anzeigekanäle.

Auf jeden LED-Anzeige Kanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.

Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLine Sender anlernen.

Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeige Kanäle rot.

Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.

Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.

Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.

Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.

Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx.

Für Universalmelder WaveLINE 6721-xx.

Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.

Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.

Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.

Für Busch-Installationsbus® EIB/KNX-Geräte 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 und Busch-Powernet® EIB/KNX-Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.

Reichweite: ca.

100 m (Freifeld).

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

[Busch-Jaeger LED-Anzeige WaveLINE sahara/gelb 6730-815 online kaufen](#)

