

Gira Steuereinheit EB 1-10V Funk-Bus 086500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0878461
EAN	4010337865001
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	086500
Hersteller-Typ	086500
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Lichtsteuereinheit



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Schnittstelle 1-10 V	
Max. Schaltleistung	1800W
Schutzart (IP)	

Gira Steuereinheit EB 1-10V Funk-Bus 086500 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Busankopplung inklusive, Schnittstelle 1-10 V, Max.

Schaltleistung 1800W, Schutzart (IP) IP20, Funk-Steuereinheit 1 - 10 V 1 - 10 V Funk-Bussystem Einbaugehäuse Aufputz Die Funk-Steuereinheit 1-10V ermöglicht das Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen über EVG oder elektronischen Trafos mit genormter 1-10V-Schnittstelle gemäß DINEN60928 (galvanische Trennung zwischen Netzversorgung und 1-10V-Eingang).Ein-/Aus-Funktion am Gerät, Dimmfunktion über entsprechende Funk-Sender.

-Der gewünschte Helligkeitswert kann abgespeichert werden (Memory-Funktion).

-Der Funk-Steuereinheit können bis zu 30 Funk-Kanäle zugeordnet werden.

-Bei Empfang eines Funk-Wächter Telegramms schaltet die Funk-Steuereinheit für eine Nachlaufzeit von ca.

1 Minute ein.

-Die Funk-Steuereinheit kann in bis zu 5 Lichtszenen eingebunden werden.

Diese werden mit entsprechenden Funk-Sendern (z.B.

Handsender Komfort) aufgerufen und gespeichert.

-Automatisches Zuordnen einer vorhandenen ALLES-EIN- bzw.

ALLES-AUS-Taste.

-Lichtregelung kann mit einem Funk-Präsenzmelder durchgeführt werden. Hinweis: Es kann keine Kombination aus Präsenzmelder und Wächter zugeordnet werden.

-Feste Anschlussleitung für einfache Installation. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang.

Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz Steuerspannung: 1 bis 10 V
Steuerstrom: max.

15 mA Galvanische Trennung 1 - 10 V: 2 kV-Basisisolation Anschlussleistung
Ohmsche Last: max.

1800 W EVG, Trafo: typabhängig Empfangsfrequenz: 433,42 MHz
Abmessungen: L x B x H 187 x 28 x 28 mm Temperaturbereich: 0 °C bis +55 °C
086500

[Gira Steuereinheit EB 1-10V Funk-Bus 086500 online kaufen](#)

