Gira Autom.aufsatz Komfort anth TX44 066167



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0878769
EAN	4010337661672
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	066167
Hersteller-Typ	066167
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor

Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldübe	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1...180°
Farbe	

Gira Autom.aufsatz Komfort anth TX44 066167 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Tierschneise, Treppenhausüberwachung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 1 ...

180°, Farbe anthrazit, Farbvariante anthrazit, System 2000Aufsatz Automatikschalter Komfort Aufsatz Komfort Aufsatz TX_44 (IP 44) Anthrazit Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System2000 Einsätzen ab Release R2 betrieben werden.Nur für den Inneneinsatz geeignet.Das horizontale Erfassungsfeld findet im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung.

Verwenden Sie für hierzu den System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone 0671.., 1301...Bei Montagehöhe 1,10 m:Reichweite 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite.Erfassungswinkel 180.

Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).In Verbindung mit einem System 2000 Schalt Einsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden.

Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z.B.

zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.Bei Verwendung eines System 2000 Dimm Einsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet.

Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, auf den dann bei Bewegung eingeschaltet wird.Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeits Schaltschwelle über eine Teach in Funktion.Nachlaufzeit 10 s bis 30 min einstellbar.

Helligkeitswert ca.

0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar.

Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %.

Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer Ein, Dauer Aus oder Automatikbetrieb.

Gira Autom.aufsatz Komfort anth TX44 066167 online kaufen