

Merten ARGUS Rauchmelder Connect alu 548060

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0835319
EAN	4042811050283
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	548060
Hersteller-Typ	548060
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Brandmelder

Technische Informationen

Wirkprinzip	
Standalone	
Vernetzbar über Kabel	
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	
Vernetzbar über Funk (optional)	
Max. Anzahl vernetzbar	
Primärstromversorgung	
Versorgungsspannung	9...9V
Spannungsart der Versorgungs:	
Mit Spannungsanzeige	
Mit Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie wi	
Lautstärke	85dB(A)
Montageart	
Mit Sockel	
Geeignet für Kanalbefestigung	
Länge	112mm
Breite	112mm
Höhe	44mm
Durchmesser	112mm
Farbe	
Rauchscharter	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Art des Test-/Pauseknopfes	
Kabeleinführung	
Schutzart (IP)	
Explosionsgeprüfte Ausführung	

Genehmigt von der NCP

VdS anerkannt

Merten ARGUS Rauchmelder Connect alu 548060 Wirkprinzip optisch, Standalone, Vernetzbar über Kabel, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Max.

Anzahl vernetzbar 40, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 9 ...

9V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Backup-Batterie, Mitgelieferte Backup-Batterie Alkaline, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Mit Sockel, Länge 112mm, Breite 112mm, Höhe 44mm, Durchmesser 112mm, Farbe Aluminium, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Kabeleinführung Unterseite, Schutzart (IP) IP20, VdS anerkannt, Farbvariante Aluminium, Batteriebetriebener Funk-Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich..

Vernetzungsmöglichkeiten:-Funkvernetzung (Mit integriertem Funkmodul).

-Drahtvernetzung.

Die drahtgebundene Vernetzung wird über eine separate 2-Draht-Leitung (SELV) ausgeführt.

Funktionen: -Selbsttest.

-Selbstständige Batterieüberwachung.

-Taster für Funktionstest.

Funktionsprinzip: Streulicht (Tyndall-Effekt).

Ansprechempfindlichkeit: gemäß EN 14604.

Batterietyp: 9 V Blockbatterie, IEC 6LR61, Alkali.

Batterieausfallsignal: ca.

alle 40 Sekunden, mind.

30 Tage lang.

Batterielebensdauer: ca.

2,.

Signal: ca.

85 dB(A) in 3 m Abstand.

Anzeigeelemente: rote LED.

Vernetzung: max.

40 Rauchmelder.

Vernetzungsleitung: Typ J-Y(St)Y 2x2x0,6.

Gesamtleitungslänge: bis 500 m.

Leitungslänge zwischen zwei Meldern: max.

25 m.

Funkfrequenz: 868 MHz.

Funkreichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude.

Funk-Bedienelemente: Dip-Schalter für die Adressierung/Gruppierung.

Betriebsumgebungstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC.

Abmessungen: 112 x 44 mm (Durchm.

x H).

Schutzart: IP 42.

Mit VdS-Anerkennung.

Zubehör: ==>Siegelstifte für ARGUS Rauchmelder ARGUS 547000.

==>Systemrelais UP für ARGUS Rauchmelder ARGUS 548001.

Hinweis: Nicht kompatibel zum Merten-Funk-System CONNECT.

Die drahtgebundene Vernetzung mit ARGUS Rauchmelder 230 V/Connect 230 V
Art.-Nr.

5475.., 5485..

ist nicht zulässig.

Bei Rohrverkabelungssystemen muss eine Abdichtung zwischen Decke und
Rauchmelder bauseits vorgesehen werden.

Lieferumfang: Batterie.

Schrauben und Dübel.

Farbe: aluminium.

[Merten ARGUS Rauchmelder Connect alu 548060 online kaufen](#)

