

Gira Wohnungstation rws-gl Freisprechen 1280112

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829195
EAN	4010337047414
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	1280112
Hersteller-Typ	1280112
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Haustelefon

Technische Informationen

Hörerlose Sprechstelle

Schaltfunktionen

Funktions-Lampen

Rufabschaltung

Videosteuerung

Internkommunikation

Rufunterscheidung

Montageart

Zusatzgerät anreihbar

Lautstärkeregelung

Abhörsicher

Licht-/Türöffnertaste

Türöffnerautomatik

Installationstechnik

Farbe



Gira Wohnungstation rws-gl Freisprechen 1280112 Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Rufunterscheidung, Montageart Unterputz, Zusatzgerät anreihbar, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik Bus-System, Farbe weiß, Die Wohnungsstation hat folgende Produktmerkmale: Einheitliche Installation von Türkommunikation und Elektroinstallation in der 58er Unterputzdose..

Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über

verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftaster für Wohnungsstationen, TFT Farbdisplay etc..

Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Etagenruf und Internruf..

Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige..

Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung..

Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr in Kombination mit dem Ruftaster für Wohnungsstationen..

Mithörsperre...Der Bedientaster der Wohnungsstation steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00..

Ansteuerung des Türöffners..

Rufton ein und ausschalten..

Rufannahme..

Aktivierung der Durchsetzfunktion..

Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke..

Auswahl an 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können..

Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations Ruftaste automatisch angesteuert..

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster 2 Steckerleisten Systembus 1 x Steckerleiste Video Anschlüsse Sprechereinsatz: 2 Steckerleisten Systembus Temperaturbereich 5 C bis +50 C

[Gira Wohnungstation rws-gl Freisprechen 1280112 online kaufen](#)

