Siemens Indus.Sector Schütz 110KW/400V/AC-3,3p. 3RT1064-6AU36



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0799064
EAN	4011209507777
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10646AU36
Hersteller-Typ	3RT1064-6AU36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespanr	240...277V
Bemessungssteuerspeisespannung U...277V AC 60 Hz	
Bemessungssteuerspeisespanr	240...277V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	275A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	225A
Bemessungsbetriebsleistung b	128kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	195A
Bemessungsbetriebsleistung Ie	110kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 110KW/400V/AC-3,3p.

3RT1064-6AU36 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 240 ...

277V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 275A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 225A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 128kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 195A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 110kW,

Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Zwei Arten des Magnetantriebes lieferbar: Konventioneller Antrieb, Elektronischer Antrieb (in 3 Komfortstufen), für SPS-Relaisausgang DC 24 V für SPS-Relaisausgang DC 24 V, mit Restlebensdauermeldung (RLT), mit Schnittstelle für AS-Interface, mit Restlebensdauermeldung (RLT)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Schütz 110KW/400V/AC-3,3p. 3RT1064-6AU36 online

kaufen