ABB Stotz S&J Schütz 1S 220-230VAC/DC A26-30-10 220-230V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0716169
EAN	3471522062802
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SBL241001R8010
Hersteller-Typ	A26-30-10 220-230V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannung	220...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei	230...240V AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3,	26A
Bemessungsbetriebsleistung bei	11kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

ABB Stotz S&J Schütz 1S 220-230VAC/DC A26-30-10 220-230V Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 26A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis zu 690 V AC/1000 V AC bzw.

220 V DC/440 V DC verwendet.

Darüber hinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

zur Isolation, zum Schalten von Kondensatoren, für Beleuchtungsanlagen

ABB Stotz S&J Schütz 1S 220-230VAC/DC A26-30-10 220-230V online kaufen