

Berker BLC Wächter 180 IP44 polarweiß, glänzend 17837109

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0849056
EAN	4011334317142
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	17837109
Hersteller-Typ	17837109
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberw.	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser at 0m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	120s
Max. Einschaltdauer	2min
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Berker BLC Wächter 180 IP44 polarweiß, glänzend 17837109 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Min.

Einschaltdauer 120s, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, BLC Wächter 1,1 m IP44 Berker K.1 polarweiß, glänzend Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca.

10 m Reichweite seitlich je ca.

6 m Erfassungsfeld halbovalförmig ca.

10 x 12 m Erfassungswinkel 180 ° Erfassungsebenen 2 Schaltsegmente 72 Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

20 ...

100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

0 ...

80/unendl.

Lux Nachlaufzeit ca.

2 Min.

Betriebstemperatur -20 ...

+45 °C, Abmessungen Aufbauhöhe 23,5 mm Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Wächters führen.

Nur für den Innenbereich geeignet! Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter Nachlaufzeit Ein.

In Verbindung mit einem BLC Relais-Schalteinsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.

- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90° -
Einschaltung durch Taster Öffner in der Zuleitung

[Berker BLC Wächter 180 IP44 polarweiß, glänzend 17837109 online kaufen](#)