Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6AB36

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0755613
EAN	4011209508293
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10756AB36
Hersteller-Typ	3RT1075-6AB36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespanr	23...26V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	23...26V
Bemessungssteuerspeisespanr	23...26V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	430A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	400A
Bemessungsbetriebsleistung be	231kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	350A
Bemessungsbetriebsleistung Ie	200kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6AB36 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 23 ...

26V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 23 ...

26V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 23 ...

26V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 430A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 400A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 231kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 350A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 200kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der

Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 23-26V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr.

S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6AB36 online

kaufen