

Siemens Indus.Sector Schütz 48VAC 50/60Hz 3RT1035-1AH24

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0754517
EAN	4011209572140
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10351AH24
Hersteller-Typ	3RT1035-1AH24
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannr	48...48V
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz	48 V
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1	60A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V	40A
Bemessungsbetriebsleistung P_e bei AC-3, 400 V	18.5kW
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V	35A
Bemessungsbetriebsleistung P_e bei AC-4, 400 V	18.5kW
Geeignet für Reiheneinbau	Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3

Siemens Indus.Sector Schütz 48VAC 50/60Hz 3RT1035-1AH24
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 48 ...

48V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 48 ...

48V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 60A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 35A, Bemessungsbetriebsleistung P_e bei AC-4, 400 V 18,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner

als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC48V, 50/60Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Bgr.

S2, Schraubanschluss

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 48VAC 50/60Hz 3RT1035-1AH24 online kaufen](#)

