

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter 63A AP 1S/1Ö P3-63/I4-SI/HI1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0720478
EAN	4015082073633
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	207363
Hersteller-Typ	P3-63/I4-SI/HI11
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lastschalter



Technische Informationen

Ausführung	
Polzahl	
Mit Nullstellung	
Bemessungsdauerstrom I _u	63A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	30kW
Schutzart (IP), frontseitig	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als We	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Komplettgerät im Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Anschlussart Hauptstromkreis	

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter 63A AP 1S/1Ö P3-63/I4-SI/HI11 Ausführung Ein-/Ausschalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom I_u 63A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Sicherheitsschalter mit Warnschild nach IEC/EN 60947-3, 690V/63A, Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65, Griff rot mit Sperrkranz gelb, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Projektierung: Wartungs-, Reparatur- und Sicherheitsschalter haben die gleiche elektrische Funktion.

Sie sollen eine(n) elektrische Anlage (Verbraucher) während der Dauer von Wartungsarbeiten oder Reparaturen sicher vom Netz trennen und damit eine Gefährdung von Mensch, Maschine und Produktionsgut verhindern.

Ein Sicherheitsschalter ist ein zusätzlicher gekapselter Hauptschalter = Lasttrennschalter für einen einzelnen elektrischen Verbraucher, der in unmittelbarer Nähe des Motors oder des elektrischen Verbrauchers montiert ist.

Er soll das gefahrlose Arbeiten unter Beachtung der DIN EN 50110/VDE 0105 ermöglichen.

Dies ist besonders wichtig, wenn eine Verwechslung der Hauptschalter nicht auszuschließen ist.

Die Lasttrennschalter P1 sind sehr kompakt und robust gebaut.

Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte.

Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet.

[Eaton \(Moeller\) Sicherheitsschalter 63A AP 1S/1Ö P3-63/I4-SI/HI1 online kaufen](#)

