

Gira Unterputz-Radio RDS System 55 alu 228026

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0849575
EAN	4010337068020
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	228026
Hersteller-Typ	228026
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme



Technische Informationen

Ausführung
Zusammenstellung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Transparent

Gira Unterputz-Radio RDS System 55 alu 228026 Ausführung Radio, Zusammenstellung Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Farbvariante Aluminium, UKW Radio mit RDS Anzeige zur Unterputz Installation.

Das Unterputz Radio RDS besteht aus einem Radio Einsatz mit Bedienaufsatz und einem Lautsprecher Einsatz mit Abdeckung.

Der Radio Einsatz ist kompakt in einem UP Einsatz untergebracht und kann somit in einer einzelnen UP Gerätedose installiert werden.

Der Lautsprecher kann mit dem Radio Einsatz in einer Kombination oder auch abgesetzt in einer UP Dose installiert werden.

An den Radio Einsatz können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.

Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo und Monobetrieb um.

Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.

Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes.

Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.

Das Unterputz Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.

Über den Nebensteileneingang kann das Radio z.B.

mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbelichtung eingeschaltet werden.

Über den Stereo AUX Eingang des Radios können externe Audio Quellen, z.B.

MP3 Player in das Radio eingespeist werden.

Zum Anschluss der externen Audio Quelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welche an die AUX Klemmen des Radio Einsatzes angeschlossen wird.

Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikkwiedergabe direkt an den Stereo AUX Eingang angeschlossen.

Im Sleep Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

Hinweis: In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

Spannungsversorgung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen 2,5 mm² (Netzanschluss) 1,5 mm² (Lautsprecher AUX Anschluss) Temperaturbereich 5 C bis +50 C Schutzart: IP20 Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz

[Gira Unterputz-Radio RDS System 55 alu 228026 online kaufen](#)

