LEDVANCE Überdrucklampe 30W 10V BA20S SIG 1238Ü

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1330474
EAN	4050300831794
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	4050300831794
Hersteller-Typ	SIG 1238Ü
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Verkehrssignallampe

Technische Informationen

Geeignet für Verkehrsampeln	
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	
Geeignet für Schienenverkehr	
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	
Anzahl der Wendeln	
Lampenleistung	30W
Lampenspannung	10...10V
Sockel	
Halogen	
Ausführung	
Mit Reflektor	

LEDVANCE Überdrucklampe 30W 10V BA20S SIG 1238Ü Geeignet für Verkehrsampeln, Anzahl der Wendeln 1, Lampenleistung 30W, Lampenspannung 10 ...

10V, Sockel BA20s, Ausführung klar, Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen bieten die Niedervolt-Halogenlampen von OSRAM heute ein hervorragendes Eigenschaftsprofil.

Die überlegene Technologie und die hohe Fertigungsqualität ermöglichen einen 2-Jahres Auswechselrhythmus (rd.

16.000 h Lebensdauer, bei max.

2 % Frühausfall 1)).

Dies ist ein wesentlicher Beitrag, um die Wartungskosten der Signalanlagen zu reduzieren.

Geometrie, Lichtstrom und elektrische Daten entsprechen den bestehenden Normen (DIN 49842- 1 und 49842-3 sowie DIN 67527-1), so dass die Lampen ohne Umrüstung oder Nachjustierung auch in bestehende, normgerechte Anlagen eingesetzt werden können.

1) Die Aussage zur Frühausfallrate beschränkt sich auf solche Fälle, die auf Lampenfehlerzurückzuführen sind, nicht aber durch äußere Einflüsse bewirkt wurden Betriebshinweise: Alle Halogen-Signallampen arbeiten bei hohem Druck und hoher Temperatur.

Sie dürfen daher nur in den dafür konstruierten Signalgebern/Leuchten betrieben werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Lampen im Betrieb insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Zum Lampenwechsel ist das Kolbenschutzrohr aus Pappe zu verwenden.

LEDVANCE Überdrucklampe 30W 10V BA20S SIG 1238Ü online kaufen