ABB Stotz S&J Haupleitungsschutzschalter 25A K 25kA 1P S751DR-K2



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5706050
EAN	4016779838146
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	2CDH781001R0517
Hersteller-Typ	S751DR-K25
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

Technische Informationen

Auslösecharakteristik	
Polzahl	
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsspannung	230V
Bemessungsabschaltvermögen	25kA
Mitschaltender Neutralleiter	
Frequenz	50Hz
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6kV
Baugröße (nach DIN 43880)	
Montageart	
Schutzart (IP)	

ABB Stotz S&J Haupleitungsschutzschalter 25A K 25kA 1P S751DR-K25 Auslösecharakteristik K, Polzahl 1, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsabschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, Baugröße (nach DIN 43880) 3, Montageart DIN-Schiene, Schutzart (IP) IP20, Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt.

Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw.

VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion.

Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit.

Sie sind zur Montage auf einer 35 mm Hutprofil-Schiene nach DIN EN 60715 vorgesehen.

Geräte der S750DR-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht.

Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden.

Der Schaltzustand kann über einen anbaubaren Hilfsschalter überwacht werden.

ABB Stotz S&J Haupleitungsschutzschalter 25A K 25kA 1P S751DR-K2 online

kaufen