

## Gira Wohnungsstation AP ms System 55 1250604

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7105415
EAN	4010337099727
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	1250604
Hersteller-Typ	1250604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Haustelefon

### Technische Informationen

Hörerlose Sprechstelle
Schaltfunktionen
Funktions-Lampen
Rufabschaltung
Videosteuerung
Internkommunikation
Rufunterscheidung
Montageart
Zusatzgerät anreihbar
Lautstärkeregelung
Abhörsicher
Licht-/Türöffnertaste
Türöffnerautomatik
Installationstechnik
Farbe



Gira Wohnungsstation AP ms System 55 1250604 Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik Bus-System, Farbe sonstige, Wohnungsstation AP System 55 Messing Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz-Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: -Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.

-Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.

-Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.

Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich.

Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.

-Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.

-Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.

-Befestigungslöcher für Wand- und Dosenmontage.

-Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.

-Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.

-Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.

-Rufftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.

-Auswahl von 5 verschiedenen Rufftonmelodien, die einzelnen Ruffasten individuell zugeordnet werden können.

-Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

-Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).

-Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.

-Mithörsperre. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: -Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 128900 oder dem Unterputz Schaltaktor 121100.

- Ansteuerung des Türöffners.
- Einstellen der Rufmelodie.
- Ruf ein- und ausschalten.
- Rufannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Lautstärkeeinstellung von Ruf und Sprachlautstärke.
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich(z.B.

1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP).

Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster  
Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich: -5 C bis +50 C Neu.

Lieferbar ab Juli 2011.

1 1250604

[Gira Wohnungsstation AP ms System 55 1250604 online kaufen](#)

