Jung Automatik-Schalter champ. Universal A 1180-1 CH



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401194
EAN	4011377097513
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	A1180-1CH
Hersteller-Typ	A 1180-1 CH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor

Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldübe	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser a	12m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	

Jung Automatik-Schalter champ.

Universal A 1180-1 CH Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe sonstige, Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca.

10 x 12 m (180°) bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen: 18, Anzahl Erfassungsebenen: 2, Helligkeit: ca.

1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Teachfunktion, Empfindlichkeit: ca.

20 bis 100 %, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten: prozessorgesteuert, Nachlaufzeit: ca.

2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung: maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz: passiv unbegrenzt (z.

B.

Taster/Schließer) und aktiv 10 (1223 NE), Umschalter Aus-Auto-Ein, Betriebstemperatur: - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE (Relais 1-kanalig), 1201-1 URE (Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt), 1202 URE (Relais 2-kanalig), 1225 SDE (Tastdimmer Standard), 1240 STE (Tast-Steuergerät), 1244 NVSE (NV-Triac-Schalter), 1254 TSE (Tronic-Schalter), 1254 UDE (Tastdimmer Universal), 1208 UI (Impuls-Geber) und 1223 NE (Nebenstelle 3-Draht)

Jung Automatik-Schalter champ. Universal A 1180-1 CH online kaufen