

Jung Funk-Automatik-Schalter ch ca.180G A FAS 180 CH

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401248
EAN	4011377097469
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	AFAS180CH
Hersteller-Typ	A FAS 180 CH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	120s
Max. Einschaltdauer	2min
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	

Jung Funk-Automatik-Schalter ch ca.180G A FAS 180 CH Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Geeignet für drahtlose

Übertragung, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Min.

Einschaltdauer 120s, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe sonstige, Funk-Automatik-Schalter Linsentyp 1,10 m.

Erfassungsfeld: ca.

10 x 12 m (180°) bei einer Montagehöhe von 1,10 m.

Anzahl Linsen: 18, Anzahl Erfassungsebenen: 2, Helligkeit: ca.

1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar.

Verriegelungszeit nach Abschalten: ca.

3 Sekunden, Nachlaufzeit: ca.

2 Minuten, fest eingestellt, Spannungsversorgung: DC 3 V = Batterie: Lithium-Knopfzelle CR 2450 (im Lieferumfang enthalten) Funkübertragung: Sendefrequenz 433,42 MHz, Modulation ASK, Sendereichweite: typisch 60 m (im Freifeld).

[Jung Funk-Automatik-Schalter ch ca.180G A FAS 180 CH online kaufen](#)

