# Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-1K




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0787544 |
| EAN | 4011209846999 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RT20171KB42 |
| Hersteller-Typ | 3RT2017-1KB42 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Bemessungssteuerspeisespann | 24...24V |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie b | 22A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie be | 12A AC-3, 400 V |
| Bemessungsbetriebsleistung b | 5.5kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie be | 8.5A AC-4, 400 V |
| Bemessungsbetriebsleistung Ie | 4kW |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Scl | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | |
| Anzahl der Schließer als Hauptl | |

Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-1KB42 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Koppelschütze 3RT20 zum Schalten von Motoren sind auf die speziellen Erfordernisse für die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen abgestimmt.

Die Koppelschütze 3RT20 1 sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar.

Koppelschütze haben eine niedrige Leistungsaufnahme und einen erweiterten Arbeitsbereich der Magnetspule

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-1K online

kaufen