# Siemens Indus.Sector Schütz 12kW/400V 18A 110VAC 3RT2316-1AK60




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0788591 |
| EAN | 4011209845572 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RT23161AK60 |
| Hersteller-Typ | 3RT2316-1AK60 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Bemessungssteuerspeisespannung | 110...110V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 120...120V |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 0...0V |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei | 22A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei | 4kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 8,5A |
| Bemessungsbetriebsleistung Ie | 4kW |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Scl | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | |
| Anzahl der Schließer als Hauptl | |

Siemens Indus.Sector Schütz 12kW/400V 18A 110VAC 3RT2316-1AK60 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 120 ...

120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner

als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 4, Die Schütze sind klimafest und berührungssicher nach DIN EN 50274.

Sie eignen sich: zum Schalten von ohmschen Verbrauchern, zum Freischalten von Netzen mit ungeerdeten oder schlecht geerdeten Neutralleitern, zur Netzumschaltung bei alternativen AC-Stromversorgungen, bei induktiven Lasten als Schütze, die den Strom nur führen, aber nicht schalten müssen z.

B.

bei drehzahlgeregelten Antrieben und zum Schalten von Mischlasten bei Verteilungsanlagen (z.

B.

zur Versorgung von Heizungen, Lampen, Motoren, PC-Netzteilen) mit einem cos > 0,8 gemäß IEC 60947-4-1, Prüfbedingungen für Gebrauchskategorie AC-1

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Schütz 12kW/400V 18A 110VAC 3RT2316-1AK60 online

kaufen