

Siemens Indus.Sector Unterspannungsauslöser 400VAC 50Hz 3RV2922-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789422
EAN	4011209737433
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV29222CV0
Hersteller-Typ	3RV2922-2CV0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Unterspannungsauslöser

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann 400...0V

Bemessungssteuerspeisespannung 0V bei DC

Spannungsart zur Betätigung

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Anzahl der Kontakte als Schließ

Anzahl der Kontakte als Öffner

Anzahl der Kontakte als Wechs

Verzögert

Geeignet für Leistungsschalter

Geeignet für Lastschalter

Geeignet für Motorschutzschalt

Geeignet für Überlastrelais



Siemens Indus.Sector Unterspannungsauslöser 400VAC 50Hz 3RV2922-2CV0
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 400V,
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung
 AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anzahl der
 Kontakte als Schließ 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte
 als Wechsler 0, Geeignet für Motorschutzschalter, IFunktion und Einsatz wie
 Unterspannungsauslöser ohne voreilende Hilfskontakte jedoch mit folgender
 Zusatzfunktion: Die Hilfskontakte öffnen bei Schalterstellung AUS und schalten
 die Spannung an der Spule des Unterspannungsauslösers ab, so dass keine
 Energie verbraucht wird.

Bei der Schalterstellung "Tripped" ist das Öffnen dieser Hilfskontakte nicht
 gewährleistet.

Durch das Voreilen der Kontakte wird ein Wiedereinschalten des Leistungsschalters ermöglicht.

Die Baubreite der Hilfsauslöser beträgt 18 mm

[Siemens Indus.Sector Unterspannungsauslöser 400VAC 50Hz 3RV2922- online](#)

[kaufen](#)

