
Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 2,8-4A 230V 3RA21



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785554
EAN	4011209795488
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA21101EE151AP0
Hersteller-Typ	3RA2110-1EE15-1AP0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

Technische Informationen

Art des Motorstarters	
Mit Kurzschlussauslöser	
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung U	230...230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung be	1.5kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	3.6A
Überlastauslöser Stromeinstellu	2.8...4A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 2,8-4A 230V 3RA2110-1EE15-1AP0 Art des Motorstarters Direktstarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 3,6A, Überlastauslöser Stromeinstellung 2,8 ...

4A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine, Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 2,8-4A 230V 3RA21 online

kaufen