

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 17-22A 230VAC 3RA

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0786193
EAN	4011209795945
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA22204CF270AP0
Hersteller-Typ	3RA2220-4CF27-0AP0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

Technische Informationen

Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC	230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	7.5kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	15.5A
Überlastauslöser Stromeinstellu	17...22A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	



Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 17-22A 230VAC 3RA2220-4CF27-0AP0 Art des Motorstarters Wendestarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 15,5A, Überlastauslöser Stromeinstellung 17 ...

22A, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine, Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 17-22A 230VAC 3RA online](#)



[kaufen](#)

