

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC S0 14-20A 3RA2120

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785667
EAN	4011209895652
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA21204BE270AP0
Hersteller-Typ	3RA2120-4BE27-0AP0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

Technische Informationen


Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie	20A
Überlastauslöser Stromeinstellung	14...20A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC S0 14-20A
3RA2120-4BE27-0AP0 Art des Motorstarters Direktstarter,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung
AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie 20A, Überlastauslöser Stromeinstellung 14 ...

20A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) sonstige,
Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem
Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,
Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter)
elektrisch und mechanisch verbunden.



Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC S0 14-20A 3RA2120 online](#)



[kaufen](#)

