

## Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-2V

### Allgemeine Informationen

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0787615                                     |
| EAN                | 4011209844117                                 |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector                          |
| Hersteller-ArtNr   | 3RT20172VB42                                  |
| Hersteller-Typ     | 3RT2017-2VB42                                 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                       |
| Artikelklasse      | Leistungsschutz zum Schalten von Wechselstrom |



### Technische Informationen

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Bemessungssteuerspeisespann                            | 24...24V |
| Spannungsart zur Betätigung                            |          |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei 22A         |          |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-3, 400 V | 12A      |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 5.5kW                   |          |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-4, 400 V | 8,5A     |
| Bemessungsbetriebsleistung I <sub>e</sub> 4kW          |          |
| Geeignet für Reiheneinbau                              |          |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schli                     |          |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                    |          |
| Anschlussart Hauptstromkreis                           |          |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte                    |          |
| Anzahl der Schließer als Hauptk                        |          |

Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-2VB42  
Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung I<sub>e</sub> bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Koppelschütze 3RT20 zum Schalten von Motoren sind auf die speziellen Erfordernisse für die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen abgestimmt.

Die Koppelschütze 3RT20 1 sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar.

Koppelschütze haben eine niedrige Leistungsaufnahme und einen erweiterten Arbeitsbereich der Magnetspule

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-2V online](#)

[kaufen](#)