Gira Funk Steuereinheit Mini 1 10V 542100



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0859275
EAN	4010337774174
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	542100
Hersteller-Typ	542100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Basismodul

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Vor Ort-/Handbedienung	
Anzahl der Ausgänge	
Schutzart (IP)	
Busankopplung inklusive	

Gira Funk Steuereinheit Mini 1 10V 542100 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Anzahl der Ausgänge 1, Schutzart (IP) IP20, Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 10 V Schnittstelle.

Montage in Gerätedose, Aufputzgehäuse oder im Einbauadapter 5429 00.

Einschalt und Maximalhelligkeit speicherbar.

Szenenbetrieb.

Statusanzeige der 1 10 V Teilnehmer über LED.

Statusrückmeldung an eNet Funksender..

Mit eNet Server einstellbar: Maximalhelligkeit.

Dimmgeschwindigkeit.

Nachlaufzeit.

Ein Ausschaltverzögerung.

Auf Abdimmrampe.

Abschaltvorwarnung.

Bediensperren.

Dauer Ein, Dauer Aus.

Hotelfunktion.

Lichtregelung.

Update der Gerätesoftware.

Repeaterfunktion..

Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Standby Leistung: max.

0,5 W Temperaturbereich 25 C bis +70 C Steuerstrom: max.

50 mA Schaltstrom: 6 A Ohmsch 3 AX Leuchtstofflampen Anschlussleistung: 1380 W Ohmsche Last 690 VA (560 F) Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite: ca.

100 m (Freifeld) Abmessungen: x H 53 x 28 mm

Gira Funk Steuereinheit Mini 1 10V 542100 online kaufen