

ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x90-170VAC CM-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793594
EAN	4016779852067
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SVR740885R1300
Hersteller-Typ	CM-MPS.11P
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Phasenüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespann	90...170V
Bemessungssteuerspeisespann	90...170V bei AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung	
Funktion Phasenfolgeüberwachung	
Funktion Phasenausfallerkennu	
Funktion Unterspannungserkennung	
Funktion Überspannungserkennung	
Funktion Asymmetrierkennung	
Spannungsmessbereich	90...170V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	30s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	30s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	30s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	30s
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Breite	22.5mm
Höhe	78mm
Tiefe	100mm



ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x90-170VAC CM-MPS.11P Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 90 ...

170V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 90 ...

170V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrienerkennung, Spannungsmessbereich 90 ...

170V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 78mm, Tiefe 100mm, Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen rt werden.

Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

[ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x90-170VAC CM- online](#)

[kaufen](#)

