

## Berker KNX-Funk Bewegungsmelder schwarz glänzend 85346131

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861251
EAN	4011334374794
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85346131
Hersteller-Typ	85346131
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



### Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Ausschaltverzögerung selbstlernend	
Optimale Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	

Erfassungswinkel horizontal 90...180°

Anzahl der Kanäle

Anzahl der binären Eingänge

Schaltleistung 0W

Min. Einschaltdauer 1s

Max. Einschaltdauer 180min

Berker KNX-Funk Bewegungsmelder schwarz glänzend 85346131 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Funk bidirektional, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Busankopplung inklusive, Nebenstelleneingang, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Optimale Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Erfassungswinkel vertikal 3 ...

45°, Erfassungswinkel horizontal 90 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 180min, Nennmontagehöhe 2,2 m Reichweite frontal ca.

8 m Reichweite seitlich je ca.

6 m bei Montagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca.

4 m Reichweite seitlich je ca.

3 m Erfassungsfeld rechteckig ca.

8 x 12 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.

45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente ? Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 - 1000 / unendl.

lx Nachlaufzeit einstellbar ca.

1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

[Berker KNX-Funk Bewegungsmelder schwarz glänzend 85346131 online kaufen](#)

