

ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793604
EAN	4016779852050
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SVR740884R4300
Hersteller-Typ	CM-MPS.43P
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Phasenüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespann	300...500V
Bemessungssteuerspeisespann	300...500V AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung	
Funktion	Phasenfolgeüberwachung
Funktion	Phasenausfallerkennu
Funktion	Unterspannungserkennung
Funktion	Überspannungserkenr
Funktion	Asymmetrierkennung
Spannungsmessbereich	300...500V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	30s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	30s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	30s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	30s
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Breite	22.5mm
Höhe	78mm
Tiefe	100mm



ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-MPS.43P Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 300 ...

500V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 300 ...

500V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrienerkennung, Spannungsmessbereich 300 ...

500V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 78mm, Tiefe 100mm, Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen rt werden.

Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

[ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM online](#)



[kaufen](#)

