

Berker BLC IR Wächter Komfort anth/sa, 2,2m 17896086

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0860734
EAN	4011334379577
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	17896086
Hersteller-Typ	17896086
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 0m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	60min
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Berker BLC IR Wächter Komfort anth/sa, 2,2m 17896086 Ausführung

Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Geeignet für drahtlose Übertragung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 60min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, BLC IR-Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Berker Q.1/Q.3 anthrazit, samt Nennmontagehöhe 2,2 m Reichweite frontal ca.

12 m Reichweite seitlich je ca.

6 m bei Montagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca.

6 m Reichweite seitlich je ca.

3 m Erfassungsfeld halbovalförmig ca.

12 x 12 m Erfassungswinkel 180 ° Erfassungsebenen 6 Schaltsegmente 268 Ansprechempfindlichkeits-Stufen 25/50/75/100 % Ansprechhelligkeits-Stufen 1/10/150/250 lx Nachlaufzeit einstellbar ca.

10 - 60 min Kurzzeitbetrieb 0,3 s Limitabschaltung nach max.

90 min Betriebstemperatur -15 - +45 °C Voller Funktionsumfang nur mit Handsender für BLC IR-Wächter.

Liefer- und Resetzustand: Ansprechempfindlichkeit 100 %, Nachlaufzeit 30 s,

Nachtbetrieb ca.

1 lx, Zusatz-Funktionen Aus.

Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

In Verbindung mit einem BLC Relais-Schalteinsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.

- 1 Taste für Dauer-Ein/AUTO (LED grün), 1 Taste für Dauer-Aus/AUTO (LED rot)
- mit Erfassungs- und IR-Empfangs LED rot, sowie IR-Bestätigungs LED grün -
mit Unterkriechschutz - μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise - blendsicher z.B.

gegen Taschenlampe - kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten - mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung -
Schalteinsatz-Abschaltvorwarnung (3x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fernbedienung - Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang) -
Einschaltheelligkeit bei BLC Dimmereinsatz mit Handsender und BLC Nebenstelle speicherbar - Erfassungswinkel-Begrenzung durch Sensorabschaltung per Fernbedienung - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B.

für Klingel) per Fernbedienung - Hotelbetrieb per Fernbedienung: ohne Bewegung wird auf 20% gedimmt - Testbetrieb per Fernbedienung: Ansprechempfindlichkeit 100%, Nachlaufzeit 1 s und Tagbetrieb - Anwesenheits-Simulation per Fernbedienung: Abruf der Schaltvorgänge der letzten 7 Tage - Einschalten durch Taster Öffner in der Zuleitung - mit Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit

[Berker BLC IR Wächter Komfort anth/sa, 2,2m 17896086 online kaufen](#)

