

Berker KNX-Funk Schaltaktor AP weiß 85865100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861282
EAN	4011334376163
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85865100
Hersteller-Typ	85865100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der binären Eingänge	
Max. Schaltleistung	1500W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Bemessungsstrom	10A
Bemessungsbetriebsspannung	230...230V
Verschiedene Phasen anschließen	
Busankopplung inklusive	
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	
Schutzart (IP)	



Berker KNX-Funk Schaltaktor AP weiß 85865100 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 1, Max.

Schaltleistung 1500W, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 1, Bemessungsstrom 10A,

Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP55, Max.

Schaltstrom 10A, Ausgangsleistung 600W, Farbvariante weiß, Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz 230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W konventionelle Trafos 600 VA elektronische Trafos 600 W Leuchtstofflampen unkompensiert 600 VA Leuchtstofflampen mit EVG 6 x 58 W Kompaktleuchtstofflampen 6 x 18 W Schaltstrom 10 A / 230 V AC1 Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

[Berker KNX-Funk Schaltaktor AP weiß 85865100 online kaufen](#)