

Berker KNX-Funk Bewegungsmelder Solar pows/matt 85365200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861255
EAN	4011334376200
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85365200
Hersteller-Typ	85365200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser at	0m
Erfassungswinkel vertikal	-30...90°

Anzahl der Kanäle

Anzahl der binären Eingänge

Schaltleistung 0W

Min. Einschaltdauer 1s

Max. Einschaltdauer 180min

Berker KNX-Funk Bewegungsmelder Solar pows/matt 85365200 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Erfassungswinkel vertikal -30 ...

90°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

220°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 180min, Betriebsspannung 4,5 Stoßfestigkeit IK 04 empfohlene Montagehöhe ca.

2,5 m Reichweite frontal ca.

16 m Reichweite seitlich je ca.

10 m Erfassungsfeld halbovalförmig ca.

? Erfassungswinkel 220 ° Erfassungsebenen ? Schaltsegmente ?
Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 - 1000 / unendl.

lx Nachlaufzeit einstellbar ca.

1 - 3 h Verriegelungszeit 10 s Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

20 ...

100 % Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

[Berker KNX-Funk Bewegungsmelder Solar pows/matt 85365200 online kaufen](#)