

Berker KNX-Funk Schaltaktor 1f AP weiß 85165100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861231
EAN	4011334376132
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85165100
Hersteller-Typ	85165100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der binären Eingänge	
Max. Schaltleistung	1500W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Bemessungsstrom	10A
Bemessungsbetriebsspannung	230...230V
Verschiedene Phasen anschließ	
Busankopplung inklusive	
Schutzart (IP)	



Berker KNX-Funk Schaltaktor 1f AP weiß 85165100 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 0, Max.

Schaltleistung 1500W, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 1, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP55, Max.

Schaltstrom 10A, Ausgangsleistung 600W, Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz 230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W konventionelle Trafos 600 VA elektronische Trafos 600 W Leuchtstofflampen unkompensiert 600 VA Leuchtstofflampen mit EVG 6 x 58 W Kompaktleuchtstofflampen 6 x 18 W Schaltstrom 10 A / 230 V AC1 Funk-Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Betriebstemperatur -10 - +55 °C relative Luftfeuchte 0 - 65 % keine Betauung Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm IP55 (Staubgeschützt, Strahlwasserschutz) niedriger Eigenenergiebedarf mit Handbetätigung Ein/Aus mit Kontroll-LED für Ein/Aus Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte Speicherung von Szenen sperrbar werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung Resetfunktion (auf Werkseinstellung) Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige mit Schraubklemmen

[Berker KNX-Funk Schaltaktor 1f AP weiß 85165100 online kaufen](#)

