

Gira Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1fach 542300

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0859277
EAN	4010337774204
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	542300
Hersteller-Typ	542300
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der binären Eingänge	
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Bemessungsbetriebsspannung	230...230V
Verschiedene Phasen anschließ	
Busankopplung inklusive	
Modulare Erweiterungsmöglichk	
Schutzart (IP)	

Gira Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1fach 542300 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Anzahl der binären Eingänge 1, Max.

Schaltleistung 2300W, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 1, Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP20, Max.

Schaltstrom 16A, Der eNet Funk Schalt Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.

Montage in Gerätedose, Aufputzgehäuse oder im Einbauadapter 5429 00.

Schalten von Beleuchtung.

Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.

Statusrückmeldung an eNet Funksender.

Szenenbetrieb.

Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max.

60 Sekunden)..

Mit eNet Server einstellbar: Blinkfunktion.

Nachlaufzeit.

Ein Ausschaltverzögerung.

Abschaltvorwarnung.

minimale Schaltwiederholzeit.

Bediensperren.

Dauer Ein, Dauer Aus.

Update der Gerätesoftware.

Repeaterfunktion..

Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Standby Leistung: max.

0,5 W Temperaturbereich 25 C bis +70 C Schaltvermögen AC 230 V: 16 A AC1
Anschlussleistung: 2300 W Glühlampen 2000 W HV Halogen 1000 VA NV
Halogen, gewickelter Trafo 1500 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo typ.

500 W, LED Lampen typ.

500 W, Kompaktleuchtstofflampe 920 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 690
VA (560 F) Kapazitive Last Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite: ca.

100 m (Freifeld) Abmessungen: x H 53 x 28 mm

[Gira Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1fach 542300 online kaufen](#)

