

Gira Sensotec LED cremeweiß 236801

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402149
EAN	4010337014423
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	236801
Hersteller-Typ	236801
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)

Gira Sensotec LED cremeweiß 236801 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder.

Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein..

Bewegung im Nahbereich schaltet z.B.

die Raumbelichtung ein oder öffnet eine Automatiktür..

Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung.

Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch den Nutzer wird dadurch ausgeschlossen..

Die Erfassung im Nah und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objektes (Person, Tier, Gegenstand usw.)..

Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich..

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch weitere Sensotec oder Sensotec LED möglich..

Nebenstellenbedienung mit Installationstaster..

Benötigt eine IR Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen..

Helligkeitswerte (10 Lux, 30 Lux, 150 Lux, Tagbetrieb) und Nachlaufzeit (30 s, 2 min, 5 min, 30 min, Kurzzeitbetrieb) einstellbar..

Individueller Helligkeitswert (Teach Funktion) und Nachlaufzeit möglich..

Einschaltheelligkeit der LED Orientierungsleuchte einstellbar..

Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI VDE 6008 Blatt 3..

Montage in Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung tiefe Gerätedose)...

Spannungsversorgung: AC 230 240 V~ Netzfrequenz: 50 60 Hz
Umgebungstemperatur: 0 C bis 50 C Anschlussleistung: 400 W Glühlampe 100 W LED Lampen Erfassungsbereich: ca.

5 cm Nahbereich ca.

8 x 4 m Fernbereich Montagehöhe: 1,10 m Helligkeit: 10 bis 1000 Lux
Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss: Schraubklemmen 1,5 bis 2,5 mm 2
eindräftig Schraubklemmen 1,5 bis 2,5 mm 2 feindräftig mit Aderendhülse

[Gira Sensotec LED cremeweiß 236801 online kaufen](#)

