

Gira Spannungsversorgung 320mA 108600

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0866034
EAN	4010337086000
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	108600
Hersteller-Typ	108600
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Spannungsversorgung



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der integrierten Drosseln	
Anzahl der versorgbaren Linien	
Max. Ausgangsstrom	320mA

Gira Spannungsversorgung 320mA 108600 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Anzahl der integrierten Drosseln 1, Anzahl der versorgbaren Linien 2, Max.

Ausgangsstrom 320mA, Produktfamilie: Systemgeräte Produkttyp: Spannungsversorgung Die Spannungsversorgung 320 mA erzeugt die KNX Systemspannung.

Sie besitzt jeweils einen ungedrosselten und einen gedrosselten Ausgang.

Der ungedrosselte Ausgang kann für die Versorgung einer weiteren Linie, bzw. für Funktionsgeräte (z.B.

SmartSensor) die eine Hilfsspannung benötigen, genutzt werden.

Die Lastaufteilung auf die Ausgänge (gedrosselt bzw.

ungedrosselt) ist beliebig, der Gesamt Nennstrom von 320 mA darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

Die Ausgänge verfügen über einen gemeinsamen Überlast bzw.

Kurzschlusschutz.

Der Anschluss erfolgt über KNX Busanschluss bzw.

Abzweigklemmen (keine Datenschiene erforderlich).

Empfehlung: Überspannungsschutz für Gira KNX Produkte.

Überspannungs Ableiter BUStector BT 24, Fabrikat: DEHN + SÖHNE, Artikel Nr.

925001 Nennspannung primär: AC 161 V bis 264 V, 50 60 Hz DC 176 V bis 270 V Nennspannung sek.: DC 28 bis 31 V SELV Nennstrom sek.: 320 mA, kurzschlussfest Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Last über Schraubklemmen 0,2 bis 4 mm 2 eindräftig 2 x 0,2 bis 2,5 mm 2 eindräftig 0,75 bis 4 mm 2 feindräftig ohne Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm 2 feindräftig mit Aderendhülse Schutzart: IP20 Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE VDE Zulassung gemäß: EN 61558 1, EN 61558 2 17

[Gira Spannungsversorgung 320mA 108600 online kaufen](#)

