

## Busch-Jaeger Infrarotschnittstelle m. T 3fach, 5-kanalig man 612

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6505832
EAN	4011395106174
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6135-0-0132
Hersteller-Typ	6129-85-101
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Mehrfach Bedie



### Technische Informationen

Bussystem KNX

Bussystem Powernet

Montageart

Status-LED

IR-Sensor

Mit Diebstahl-/Demontageschutz

Werkstoff

Werkstoffgüte

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Farbe

Schutzart (IP)

Busch-Jaeger Infrarotschnittstelle m.

T 3fach, 5-kanalig man 6129-85-101 Bussystem KNX, Bussystem Powernet, Montageart Unterputz, Status-LED, IR-Sensor, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe anthrazit, Schutzart (IP) IP20, Infrarotschnittstelle mit Tastsensor 3fach, 5-kanalig Bauart: Unterputz Mit Beschriftungsfeld.

Für Busch-Installationsbus® EIB/KNX-Geräte 6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U und Busch-Powernet® EIB/KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.

Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw.

6020-.../6021...

Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

[Busch-Jaeger Infrarotschnittstelle m. T 3fach, 5-kanalig man 612 online kaufen](#)

