

Berker Drehdimmer 283010

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0838857
EAN	4011334236788
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	283010
Hersteller-Typ	283010
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dimmer



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Bedienungsart	
Seriendimmer	
Lastart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	
Verwendbar mit Funktaste	
Verwendbar mit IR-Taste	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Nennleistung	60...400VA
Nennspannung	230...230V
Frequenz	50...60Hz

Berker Drehdimmer 283010 Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Dreh-/Druckknopf, Lastart ohmsche Last, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige,

Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Nennleistung 60 ...

400VA, Nennspannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

60Hz, Drehdimmer Hauselektronik 230/240 V~, 50/60 Hz 230 V Glüh- und Halogenlampen 60 - 400 W NV-Leistungszusätze Eb max.

10 Achsmaß Durchmesser 4 mm Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

- mit Druck-Aus-/Wechselschalter - kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) - Phasenanschnitt - mit Schraubklemmen

[Berker Drehdimmer 283010 online kaufen](#)

