

Berker BLC Uni.-Tastdimmer 50-420W 2902

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0874047
EAN	4011334208273
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	2902
Hersteller-Typ	2902
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dimmer



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Bedienungsart	
Seriendimmer	
Lastart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	
Verwendbar mit Funktaste	
Verwendbar mit IR-Taste	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Nennleistung	50...420VA
Nennspannung	230...230V
Frequenz	50...60Hz

Berker BLC Uni.-Tastdimmer 50-420W 2902 Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Drucktaster, Lastart universal, Nebenstelleneingang,

Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit Funktaste, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Nennleistung 50 ...

420VA, Nennspannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

60Hz, BLC Universal-Tastdimmer Hauselektronik - mit Nebenstelleneingang für BLC Nebenstelle , BLC Wächter-Nebenstelle und Taster (Schließer) - für BLC Taste und BLC Funk-Taste mit 2-Flächenbedienkonzept - für BLC Wächter 180 und BLC Wächter 180 Komfort - für BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtreglung - Einschalthelligkeit netzausfallsicher abspeicherbar - bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion) - lampenschonender Softanlauf - sehr geräuscharm - kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) - Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend - erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung - mit Schraubklemmen - 230 V~, - 50/60 Hz - Glüh- und HV-Halogenlampen 50 - 420 W - elektronische Trafos 50 - 420 W - dimmbare konventionelle Trafos 50 - 420 VA - Universal-Leistungszusätze max.

10 Phasenabschnitt á 500 W - Universal-Leistungszusätze max.

5 Phasenanschnitt á 420 VA - Tronic- oder NV-Leistungszusätze Eb/REG max.

10 bei gleicher Lastart - Lichtszenenfunktion (Ein/Aus, Dimmwert) in Verbindung mit BLC Funk-Taste.

Für störungsfreien Betrieb empfehlen wir Berker Tronic-Trafos.

Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elektronischen Trafos anschließen.

[Berker BLC Uni.-Tastdimmer 50-420W 2902 online kaufen](#)

