
# Busch-Jaeger Kontrollausschalt.-Einsatz 2polig 2000/2 UK



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0800201 |
| EAN | 4011395780503 |
| Hersteller | Busch-Jaeger |
| Hersteller-ArtNr | 2CKA001022A0656 |
| Hersteller-Typ | 2000/2 UK |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Installationsschalter |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Schaltstrom für Leuchtstofflamp | 10AX |

Busch-Jaeger Kontrollausschalt.-Einsatz 2polig 2000/2 UK Schaltungsart Schalter 2-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe blau, RAL-Nummer (ähnlich) 5010, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für

Leuchtstofflampen 10AX, Kontrollschalter mit Glimmlampe, 2-polig, , Wippkontrollschalter-Einsatz 2-polig, Ausschalter Mit Glimmlampe.

Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1

Busch-Jaeger Kontrollausschalt.-Einsatz 2polig 2000/2 UK online kaufen