

Siemens Indus.Sector Micromaster 420 3,0KW M.kl.A Filter 6SE6420

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0705619
EAN	4019169452670
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6SE64202AD230BA1
Hersteller-Typ	6SE6420-2AD23-0BA1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV



Technische Informationen

Netzspannung 380...480V

Netzfrequenz

Eingangsphasenzahl

Ausgangsphasenzahl

Max. Ausgangsfrequenz 650Hz

Max. Ausgangsspannung 480V

Nennausgangsstrom I_{2N} 7.7A

Mit Bedienelement

Einsatz im Industriebereich zulä

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBI

Unterstützt Protokoll für Data-Highway

Unterstützt Protokoll für DeviceI

Unterstützt Protokoll für SUCONET

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für SERCOS

Unterstützt Protokoll für Founda

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP

Unterstützt Protokoll für AS-Inte

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe

Unterstützt Protokoll für SafetyE

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen USB

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Bremschopper integriert

4-Quadrantenbetrieb möglich

Art des Umrichters

Schutzart (IP)

Höhe 202mm

Breite 149mm

Tiefe 172mm

Siemens Indus.Sector Micromaster 420 3,0KW M.kl.A Filter
6SE6420-2AD23-0BA1 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3,
Max.

Ausgangsfrequenz 650Hz, Max.

Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I_{2N} 7,7A, Einsatz im
Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt
Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für
sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl
der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen
seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen sonstige 0, Art des Umrichters sonstige, Schutzart (IP) IP20,
Höhe 202mm, Breite 149mm, Tiefe 172mm, Der Umrichter MICROMASTER 420

kann bei zahlreichen Antriebsanwendungen mit veränderbaren Drehzahlen eingesetzt werden.

Besonders geeignet ist er bei Anwendungen mit Pumpen, Lüftern und in der Fördertechnik.

Er stellt die ideale kostenoptimierte Frequenzumrichterlösung dar.

Er zeichnet sich besonders durch kundengerechte Leistungsfähigkeit und komfortablen Einsatz aus.

Der große Netzspannungsbereich ermöglicht einen weltweiten Einsatz

[Siemens Indus.Sector Micromaster 420 3,0KW M.kl.A Filter 6SE6420 online](#)

[kaufen](#)